

<別紙 1> 「SurgeArrest 雷ガードタップ + 電源バックアップ」製品仕様

製品名		SurgeArrest 雷ガードタップ + 電源バックアップ	
製品型番		BE325-JP	
標準価格		6720 円 (税込)	
製品仕様	全般	定格入力電力	AC100V単相
		定格入力周波数	50/60Hz (自動検出)
		入力ケーブル長	1.8 m
		寸法 (縦 x 横 x 高さ)	95mm x 254mm x 118mm
		質量	約 3.7kg
		安全規格・EMC	UL1778/VCCI Class B
		保証期間	2 年間
	雷ガードタップ仕様	最大サージ電圧	6000V
		最大瞬時電流	6500A
		制限電圧	160V 以下
		エネルギー耐量	809J (合計), 209J (極間)
		最大定格電力	1000W
		回線サージ保護	アナログ回線保護(RJ11)
	電源バックアップ仕様	バッテリー運転中最大容量	325VA/185W
		主力コンセント数	雷ガードタップ+ 電源バックアップX2 雷ガードタップのみX2
		出力波形	矩形波
		ノイズフィルタ	EMI/RFI フィルタ
		充電時間(90%)	約 24 時間
		バッテリー寿命	2.5 年 (5-25 度の使用条件下)
	交換バッテリー型番	RBC47	
出荷開始日		2005 年 5 月 23 日 (月)	
主な特徴		<p><b>1. 業界最安値の電源バックアップ</b> 瞬低や停電、ブレーカ落ちなどの電源トラブルに対して一定時間の電力供給を確保します。</p> <p><b>2. 重要な機器を雷などの過電圧から保護する雷サージタップ</b> (落雷により瞬間的に発生する高い電圧 (異常電圧) が電線や通信回線に侵入します。このような電圧異常を雷サージと呼んでいます。この雷サージから大切な機器を保護するためにサージ吸収素子 (バリスタ) が使われており、雷サージから接続機器を保護します。</p> <p><b>3. 電話回線サージ保護付き</b> 電話回線から侵入する雷サージなどから接続機器を保護します。</p> <p><b>4. 2 年間無償保証付き</b></p> <p><b>5. 簡単なバッテリー交換</b></p>	